

DIPLEXER VHF/UHF + SAT COM PASSAGEM DC

VHF/UHF + SAT DIPLEXER WITH DC PASS



Especificações/ Specifications

CÓDIGO	PQDI-6500B	CODE
Elétricas		Unid./ Unit <i>Electrical</i>
Entrada VHF/UHF		Unid./ Unit <i>VHF/UHF Input</i>
Faixa de frequência	54~860	MHz <i>Frequency range</i>
Perda de inserção	>2	dB <i>Insertion loss</i>
Perda de retorno	<14	dB <i>Return loss</i>
Passagem DC	Não / No	<i>DC pass</i>
impedância	75	Ohms <i>Impedance</i>
Entrada SAT		Unid./ Unit <i>SAT Input</i>
Faixa de frequência	950~2250	MHz <i>Frequency range</i>
Perda de inserção	>1,5	dB <i>Insertion loss</i>
Perda de retorno	<13	dB <i>Return loss</i>
Passagem DC	Sim 2A máx. / Yes 2A max.	<i>DC pass</i>
impedância	75	Ohms <i>Impedance</i>
Geral		Unid./ Unit <i>General</i>
Isolação entre entradas	>-20	dB <i>Frequency range</i>
Mecânicas		Unid./ Unit <i>Mechanical</i>
Material	Alumínio / Aluminum	Material
Dimensões	59 x 52 x 18	mm <i>Dimensions</i>
Peso	86	g <i>Weight</i>

Administrativo e Assistência Técnica:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br